

SF4. 0P/5. 8 Kody SMS

Legenda :

\$\$: symbolem "\$" oznaczamy początek oraz koniec nitki kodu

01 : odpowiada za komendę "ustaw"

* : odpowiada za początek nitki kodu

27 : oznacza ilość kodów w nitce

: służy do oddzielania poszczególnych kodów w nitce

//Kolorem czerwonym są zaznaczone ustawienia domyślne

Ustawienia:

Przykładowy wygląd nitki kodów (ustawienia domyślne) :

\$01*27#1#3#2#5#1#2#0#1#0#1#0#0#0#0#OFF#OFF#OFF#OFF#1#0#1#OFF#OFF#0#0#0#0\$

Opcja	Funkcja	Kod
1) Tryb Pracy	Zdjęcie	1#
	Video	2#
	Zdjęcie+Video	3#
2) Rozdzielczość zdjęcia	24M	1#
	12M	2#
	8M	3#
3) Rozdzielczość filmu	FHD-1080P	1#
	HD-720P	2#
	WVGA	3#
4) Długość filmu	5	5#
	10	10#
	15	15#
	20	20#
	30	30#
	40	40#
	50	50#
59	59#	
5) Wiele zdjęć	1P	1#
	2P	2#
	3P	3#
	4P	4#
	5p	5#

6) Tryb nocny	Maks. Zasięg	1#
	Optymalny	2#
	Min. Rozmycie	3#
7) Diody IR	Wszystkie	0#
	Część	1#
8) Znacznik	Wł.	0#
	Wył.	1#
9) Typ baterii	Baterie	0#
	NiMH	1#
	Litowe	2#
10) Praca w pętli	Wył.	0#
	Wł.	1#
11) Częst. Odś. Obrazu	50Hz	0#
	60Hz	1#
12) Czułość PIR	Wysoka	0#
	Średnia	1#
	Niska	2#
13) Czujnik PIR	Wł.	0#
	Wył.	1#
14) Język	English...	0#
15) Opóźnienie	Wył.	OFF#
	Wł. ->00:00:05~23:59:59	00:00:05#~23:59:59#
16) Zdjęcia cykliczne	Wył.	OFF#
	Wł. ->00:00:05~23:59:59	00:00:05#~23:59:59#
17) Timer 1	Wył.	OFF#
	Wł. ->00:00-23:59	00:00-23:59#
18) Timer 2	Wył.	OFF#
	Wł. ->00:00-23:59	00:00-23:59#
19) Wysyłaj zdjęcia	Wył.	0#
	Wł.	1#
20) Wysyłaj wideo	Wył.	0#
	Wł.	1#

21) Wysyłanie zdjęć w serii	Tylko 1 zdjęcie	1#
	Zdjęcia 1-2	3#
	Zdjęcia 1-3	7#
	Zdjęcia 1-4	15#
	Zdjęcia 1-5	31#
22) ID Kamery	Wył.	OFF#
	12 znaków—>ON-000000000000	000000000000#
23) Zerezerwowane	Zarezerwowane	OFF#
24) Zerezerwowane	Zarezerwowane	0#
25) Zerezerwowane	Zarezerwowane	0#
26) Zerezerwowane	Zarezerwowane	0#
27) Zerezerwowane	Zarezerwowane	0

Ustawienia GPRS:

Domyślne:

\$10*13#0#0#0#OFF#0#0#1#1#1#0#0#0#0\$

Opcja	Funkcja	Kod
1) Moduł GSM	Wyk. Ruchu	0#
	Stale akt.	1#
2) SMTP/FTP Rozmiar zdjęcia	Małe	0#
	Średnie	1#
	Duże	2#
3) Max zdj./dzień	Bez limitu	0#
	1~99	1#~99#
4) Raport Dzienny	Wył.	OFF#
	Wł. -00:00~23:59	00:00#~23:59#
5) GPS	Wył.	0#
	Wł.	1#
6) Auto. Szuk. Sieci	Auto	0#
	Ręczne	1#

7) MMS	Wył.	0#
	Wł.	1#
8) SMTP	Wył.	0#
	Wł.	1#
9) FTP (s)	Wył.	0#
	Wł.	1#
10) Zerezerwowane	Zerezerwowane	0#
11) Zerezerwowane	Zerezerwowane	0#
12) Zerezerwowane	Zerezerwowane	0#
13) Zerezerwowane	Zerezerwowane	0#

Ustalanie numerów odbiorczych:

Domyślne:

\$06*8#Phone1#Phone2#Phone3#Phone4#0#0#0#0\$

Opcja	Funkcja	Kod
1) Numer telefonu	Numer odbiorczy	Phone1#
2) Numer telefonu	Numer odbiorczy	Phone2#
3) Numer telefonu	Numer odbiorczy	Phone3#
4) Numer telefonu	Numer odbiorczy	Phone4#
5) Zerezerwowane	Zerezerwowane	0#
6) Zerezerwowane	Zerezerwowane	0#
7) Zerezerwowane	Zerezerwowane	0#
8) Zerezerwowane	Zerezerwowane	0

Ustalanie odbiorczych adresów e-mail:

Domyślne:

\$08*8#email1#email2#email3#email4#0#0#0#0\$

Opcja	Funkcja	Kod
1) Adres e-mail	E-mail odbiorczy	email1#
2) Adres e-mail	E-mail odbiorczy	email2#
3) Adres e-mail	E-mail odbiorczy	email3#
4) Adres e-mail	E-mail odbiorczy	email4#
5) Zerezerwowane	Zerezerwowane	0#
6) Zerezerwowane	Zerezerwowane	0#

7) Zerezerwowane	Zerezerwowane	0#
8) Zerezerwowane	Zerezerwowane	0
Zdjęcia na żądanie		
Domyślne: \$03*1#1\$		
Opcja	Funkcja	Kod
1) Zdjęcie na żądanie	Zrób zdjęcie na komendę SMS	\$03*1#1\$