

LISTA KOMEND SMS DO FOTOPUŁAPKI

PREDATOR EYE i001S



Opcja	Komenda SMS (Parametr)
Tryb Nagrywania	1,0; (Zdjęcie) 1,1; (Film) 1,2; (Zdjęcie + Film)
Rozmiar zdjęcia	3,0; (8 Mpx) 3,1; (16 Mpx) 3,2; (24 Mpx) 3,3; (30 Mpx)
Seria zdjęć	5,0; (1 zdjęcie) 5,1; (2 zdjęcia) 5,2; (3 zdjęcia) 5,3; (10 zdjęć)
Rozdzielczość wideo	9,0; (1080p) 9,1; (720p) 9,2; (480p)
Opóźnienie nagrywania	17,0; (Wył.) 17,1"xxx"; (Wł.) W cudzysłowie, zamiast „xxx” należy wpisać ile sekund ma wynosić opóźnienie, najniższa wartość opóźnienia to 5 sekund. Przykład: 17,1"60"; opóźnienie jest włączone i wynosi 60 sekund
Czułość PIR	27,0; (Niska) 27,1; (Średnia) 27,2; (Wysoka)
Formatowanie karty pamięci	51,1;
Przełącznik 4G	59,0; (Wł.) 59,1; (Wył.) UWAGA! Wyłączenie tej opcji, spowoduje wstrzymanie wysyłki zdjęć
Zrób zdjęcie	85,0;
Tryb przesyłania	Rozmiar zdjęcia: 73,0; (Mały) 73,1; (Duży) 73,2; (Oryginał)